

このたびはパナソニック製品をご採用頂き、まことにありがとうございます。
 ご了承ください。

- 施工説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に施工してください。
特に「安全上のご注意」は、施工前に必ずお読みください。
- 施工説明書に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で施工されたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、その施工が原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。
- この商品は日本国内専用品ですので、日本国外での設置はしないでください。
- 電気配線工事は、必ず電気工事店様にご依頼ください。
- 同梱されている取扱説明書は必ず施主様へお渡しください。

施工説明書

ポスト据置き用台座

品番：CT83□

安全上のご注意

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った施工をしたときに生じる危害や損害の程度を説明しています。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
 (次は図記号の例です)



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



実行しなければならない内容です。

警告



禁止

- 仕様変更・改造は絶対にしない
 けがの発生や事故のおそれがあります。
 変更、改造、分解された場合は商品の保証は致しかねます。



必ず守る

- 商品の施工は、施工説明書にしたがい確実に
 火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。
- アースを確実に接地する(D種接地工事)
 感電のおそれがあります。

注意



禁止

- 通行の妨げになる場所へ設置しない
 けがの原因となります。
- 商品へぶら下がらない
 けが、故障の原因となります。
- ホースによる直接の水洗いはしない
 故障の原因となります。



必ず守る

- サインポスト下部の水抜き穴はふさがらない
 サインポスト内部に雨水・結露水がたまり、漏電、感電、故障、腐食などの原因となります。
- 施工後、ねじ類の締め具合をもう一度点検する
 ねじ締め不足により、思わぬ事故が起きたり、故障の原因となります。
- 部材が重量物の場合、運搬、取付作業は2人以上で行う
 けがのおそれがあります。

施工上のご注意

- 配線される場合は、塩ビ管などの中を通してください。
- 照明器具用電源と各ユニットの信号線は別配管にしてください。
- 塗装面にさびや傷が発生しましたら市販のペイント、ラッカーなどで補修してください。
- 洪水、台風、豪積雪、地震などの天災による倒壊や施工不備による不都合については責任を負いかねます。
- 照明配線は必ず電気工事店へご依頼ください。

同梱部材

 据置き用台座<上> (1個)	 据置き用台座<下> (1個)	 オールプラグボルト AS530 (4本)	 M4用ナット (4個)	 十字穴付六角ボルト M4×10 (4個) ※共通タイプ
		 M5ワッシャ (4個)	 トラスねじ M4×8 (6個)	 十字穴付六角ボルト M4×18 (4個) ※ユニサスの場合

